



DESCRIPCIÓN

Es una caja de empalme y segregación en línea de dimensiones reducidas para cables ópticos de pequeña y media capacidad utilizados en el despliegue de redes ópticas de distribución así como tramos finales de redes de alimentación y de transporte.

El sistema de bandejas de empalme totalmente extraíbles permite alojar un máximo de 16 divisores ópticos y la entrada/salida hasta de 8 cables ópticos en línea.

La caja es hermética y resistente a condiciones de intemperie por lo que puede instalarse tanto en exterior como en interior de edificios en cámaras de registro, arquetas, postes, mensajero, paredes o galerías de cables

Código interno MINICAU

Contenido del kit

- MiniCAU con 8 bandejas de empalme y 4 obturadores de cables de entrada preinstalados.
- Obturadores extra de goma para cable 19 mm.
- Accesorios para la instalación (Cintillos, tubo de vaselina, calibre diámetros de cable, cinta foam).
- Tubo de transporte y manguito de transición.
- Manual de instalación

Divisores ópticos no incluidos

Soportes de fijación a mensajero incluidos a demanda.

Dimensiones (mm.)	Alto	Ancho	Profundidad
	150	380	98
Material	Base y Caja	Policarbonato de alta resistencia. Disponible en varios colores	
	Bandejas	Policarbonato + ABS. Color negro	

CARACTERÍSTICAS

- Diseño muy compacto, versátil y altamente fiable.
- Instalación de la caja extraordinariamente sencilla y rápida facilitando la operación y mantenimiento de la red.
- Ocupa muy poco espacio por lo que puede ubicarse en posiciones, fachadas o registros con espacio disponible muy limitado o en situaciones en las que se requiera minimizar el impacto visual.
- Posibilidad de instalación de la caja directamente en el fiador o cable soporte en vanos de líneas aéreas (mensajero) utilizando el accesorio de Soporte de fijación a mensajero (incluido a demanda).
- 4 entradas/salidas de cables en línea (entradas dobles). El sellado de cables de acceso a la caja se realiza mediante juntas de goma con entradas pre-cortadas.
- Diámetro entradas/salidas cables de $\varnothing 19$ a $\varnothing 7$ mm. Máximo 128 fusiones de F.O.
- Diámetros de cables de entrada instalados en la caja : 1 x $\varnothing 16/\varnothing 14,3$; 2 x $\varnothing 7$ y 2 x $\varnothing 5$
- Disponibles distintas configuraciones para entradas de cables.
- La tapa de cierre se abate 180° y se monta sin necesidad de herramientas especiales gracias al cierre hermético tipo clip.